

Dane aktualne na dzień: 27-08-2025 07:22

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/dekoder-cryptobox-cr-600-mini-hd-p-3359.html>

Dekoder Cryptobox CR 600 MINI HD



Cena	249,00 zł
Cena poprzednia	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CR 600 MINI HD
Producent	Ab-com

Opis produktu

Cryptobox CR 600 MINI HD



Tuner **CR 600 MINI** z rodziny Cryptobox powstał jako następca modelu Cr 500 MINI - znanego i docenionego przez wielu, pragnących ukryć tuner za telewizorem, lub zabrać ze sobą w podróż. Producent dodał wpinany wyświetlacz wraz z diodą Infrarot, co umożliwia sterowanie dekoderni jak i odczyt kanału czy godziny przy całkowitym schowaniu tunera. O doskonałą jakość obrazu dba procesor 2 x 600 MHZ, a o sprawność działania, aktualizowane i dostępne z pozycji tunera oprogramowanie. Listy kanałów z podziałem na ulubione dostępne są też z serwera FTP.

Specyfikacja:

- Nowy Dual Core CPU procesor 2 x 600 MHz
- Nowej generacji pamięć DDRIII
- IPTV
- Android Ap. umożliwiającą zdalne sterowanie, dodawanie i zmiana timer-a, wyświetlanie treści Tv na tablecie czy smartfonie (streaming TV)
- Full HD rozdzielczość 1080p
- 1x DVB-S / DVB-S2 tuner
- 1x czytnik kart
- 1x HDMI port
- 1x RS232 via jack
- 2x USB 2.0
- 1x LAN RJ 45
- Chipset: ALI3511
- pojemność Flash: 8 MByte
- pamięć DDRII: 128 Mbyte
- Signal Level -65 do -25 dBm
- LNB power and polarization
- Vertical: +13V/+14V,
- Horizontal: +18V/+19V
- Power max. 25W
- zakres częstotliwości odbioru 950 MHz do 2150 MHz
- rozdzielczość: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
- DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
- 7-segmentowy wyświetlacz
- 7-dniowe EPG
- Fast Scan
- Time Shift recording i PVR function
- PIG (Picture in Graphic)
- FTP serwer, gry, pogoda, kursy walut, i wiele innych...
- Automatic PAL / NTSC konwersja
- 6000 TV / Radio
- 26 grup ulubionych
- wspiera FAT32 i NTFS
- odtwarzane formaty audio: MP3, OGG, FLAC
- odtwarzane formaty video: AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4
- odtwarzane formaty zdjęć: JPEG, BMP, GIF

Oprogramowanie i instrukcja wgrania oprogramowania:

- Aktualne oprogramowanie znajduje się [>>tutaj](#)
- Instrukcja:

- przekopiować plik na pendrive
- podłączyć pendrive do tunera poprzez port USB
- wejść z pilota (menu/media) na USB
- podświetlić oprogramowanie
- wcisnąć OK
- po aktualizacji zawsze należy przywrócić ustawienia fabryczne (menu/instalacja/ustawienia fabryczne/wszystkie ustawienia fabryczne)
- po restarcie: wybieramy "język polski", a następnie z menu/x-tras/dodatki sieciowe/OK/settings/lista @jakitaki ---> patrz data wydania podświetlić --> OK --> zmienić na "aktualizuj"

- Nasza wersja instrukcji:

1) wgrywamy soft na sformatowanego pen
2) podłączamy pen do dekodera i kablem Ethernetowym Internet
3) poprzez przycisk Menu wchodzimy w Multimedia i wybieramy USB - wgrywamy softa
4) po samoczynnym restarcie dekodera wchodzimy w pierwszą opcję (Instalacja) i wybieramy Przywróć ustawienia fabryczne (wszystkie) - akceptujemy
5) wybieramy z pierwszego menu Język Polski i wciskamy Exit
6) wchodzimy w Xtras i Połączenie FTP
7) łączymy się z Internetem i wchodzimy w Settings, a następnie schodzimy na sam dół i z drugiej strony wybieramy bukiet list kanałów nazwany Jakitaki (8fav lub 26fav) - zwykle jest to opcja przedostania na liście bukietów
8) wgrywamy klikając Akceptuj (należy przejść strzałką w prawo), a po szczęśliwej instalacji (Udane) wychodzimy przyciskiem Exit (chwilę to potrwa zanim wyjdzie do głównego ekranu)
9) klikamy OK i przyciskiem Fav wybieramy listę, która ma być domyślną (3 w kolejności to lista NC+)
10) potwierdzamy OK na kanale, który ma być startowym i przyciskiem Standby wyłączamy dekodera (wówczas zapamięta on sobie domyślną listę kanałów i kanał, który wybraliśmy)

