

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 06:16

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/dekoder-cryptobox-cr-652-combo-t2-p-3364.html>

Dekoder Cryptobox CR 652 Combo T2



Cena	379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CR 652 Combo T2
Producent	Ab-com

Opis produktu

Cryptobox CR 652 Combo T2



Cryptobox CR 652 Combo T2 to tuner wyposażony w głowicę telewizji naziemnej w najnowszym systemie T2, pozwalającym odbierać kanały w systemach MPEG2, MPEG4 i T2. To doskonałe połączenie i uzupełnienie kanałów satelitarnych o kanały telewizji naziemnej. Dostęp do aktualizacji i aktualnych list kanałów dedykowanych na Polski rynek oraz pod Polskiego użytkownika możliwy jest z pozycji dekodera.



Specyfikacja:

- 1x DVB-S2 tuner
- 1x DVB-T2 tuner
- nowy procesor CPU Dual Core 600Mhz MIPS
- nowa generacja pamięci DDRIII
- obsługa modemów 3G - USB

- IPTV - oglądanie telewizji z internetu
- 1x uniwersalny czytnik kart
- 1x wejście na moduły CI (obsługuje polskie platformy)
- 1x HDMI port
- 1x wyjście SCART
- 1x RS232
- 2x USB 2.0 (1x przód, 1x tył)
- 1x LAN RJ 45
- 1x S/PDIF optyczne cyfrowe wyjście
- Chipset: ALI3516
- poziom sygnału -65 do -25 dBm
- LNB zakres i zasilanie
- wertykalny: +13V/+14V,
- horyzontalny: +18V/+19V
- pobór max. 25W
- częstotliwości 950 MHz do 2150 MHz
- rozdzielczość wideo: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
- DVB-C 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
- 7-segmentowy display
- 7-dniowy EPG
- Fast Scan
- Time Shift, nagrywanie i funkcja PVR
- PIG (Picture in Graphic)
- FTP manager
- gry, pogoda, przelicznik walut i wiele innych..
- automatyczna konwersja PAL/NTSC
- 6000 stacji TV/radiowych
- 26 list ulubionych
- wspomaganie dla FAT32 i NTFS
- Mediaplayer z wspomaganiami dla formatów: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4



Zawartość opakowania:

- Tuner
- Pilot
- Instrukcje (w tym Polska)
- Baterie

Oprogramowanie i instrukcja wgrania oprogramowania:

- Aktualne oprogramowanie znajduje się [>>tutaj](#)
- Instrukcja:

- przekopiować plik na pendrive
 - podłączyć pendrive do tunera poprzez port USB
 - wejść z pilota (menu/media) na USB
 - podświetlić oprogramowanie
 - wcisnąć OK
 - po aktualizacji zawsze należy przywrócić ustawienia fabryczne (menu/instalacja/ustawienia fabryczne/wszystkie ustawienia fabryczne)
 - po restarcie: wybieramy "język polski", a następnie z menu/x-tras/dodatki sieciowe/OK/settings/lista @jakitaki ---> patrz data wydania podświetlić --> OK --> zmienić na "aktualizuj"

- Nasza wersja instrukcji:

1) wgrywamy soft na sformatowanego pen

-
- 2) podłączamy peną do dekodera i kablem Ethernetowym Internet
 - 3) poprzez przycisk Menu wchodzimy w Multimedia i wybieramy USB - wgrywamy softa
 - 4) po samoczynnym restarcie dekodera wchodzimy w pierwszą opcję (Instalacja) i wybieramy Przywróć ustawienia fabryczne (wszystkie) - akceptujemy
 - 5) wybieramy z pierwszego menu Język Polski i wciskamy Exit
 - 6) wchodzimy w Xtras i Połączenie FTP
 - 7) łączymy się z Internetem i wchodzimy w Settings, a następnie schodzimy na sam dół i z drugiej strony wybieramy bukiet list kanałów nazwany Jakitaki (8fav lub 26fav) - zwykle jest to opcja przedostania na liście bukietów
 - 8) wgrywamy klikając Akceptuj (należy przejść strzałeczką w prawo), a po szczęśliwej instalacji (Udane) wychodzimy przyciskiem Exit (chwilę to potrwa zanim wyjdzie do głównego ekranu)
 - 9) klikamy OK i przyciskiem Fav wybieramy listę, która ma być domyślną (3 w kolejności to lista NC+)
 - 10) potwierdzamy OK na kanale, który ma być startowym i przyciskiem Standby wyłączamy dekodery (wówczas zapamięta on sobie domyślną listę kanałów i kanał, który wybraliśmy)