Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:53

Link do produktu: https://www.diablosat.pl/alnb-unicable-abovio-p-3204.html

aLNB Unicable abovio

Cena	**149,00 zł**
Cena poprzednia	**~~199,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**aLNB Unicable**
Producent	**Abovio**

Opis produktu

aLNB Unicable abovio

Konwerter satelitarny **aLNB UNICABLE** (SCR) umożliwia odbiór sygnałów satelitarnych i ich dalszą dystrybucje do jednego odbiornika standardowego (Legacy) i czterech odbiorników wspierających standard Unicable (SCR).

Cechy produktu:

- Jedno niezależne wyjście pełnopasmowe (fullband) LEGACY
- Jedno wyjście SCR (UNICABLE) umożliwiające podłączenie do 4 dekoderów
- Niskie zużycie energii
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka trwałość i stabilność pracy
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości wejściowej: Niskie pasmo: [GHz] 10.7-11.7
- Zakres częstotliwości wejściowej: Wysokie pasmo: [GHz] 11.7-12.75
- Częstotliwość oscylatora: Niskie pasmo: [GHz] 9.75
- Częstotliwość oscylatora: Wysokie pasmo: [GHz] 10.6
- Współczynnik szumów: [dB] 0.2 (typ)
- Zgodność początkowa LO: [MHz] ±1
- Szumy fazowe przy 10K Hz: [dBc / Hz] -80(min)
- Wzmocnienia konwersji SCR: [dB] 58 dB
- Wzmocnienia konwersji starszego typu (Legacy): [dB] 53 dB
- Przyrost zmienności: [dBc / MHz] ±0.75 dB/36MHz
- Izolacja polaryzacji: [dB] 20 (min)
- Wyjściowe VSWR (O/P VSWR): 2.0:1
- Impedancja wyjściowa: [Ω] 75 (F)
- Pasmo kanału IF: [MHz] 60
- Wyjście kanału IF 1 (SCR0): [MHz] 1210
- Wyjście kanału IF 2 (SCR1): [MHz] 1420
- Wyjście kanału IF 3 (SCR2): [MHz] 1680
- Wyjście kanału IF 4 (SCR3): [MHz] 2040
- Zakłócenia wyjściowe: [dBc] -45(max)dBc
- Sterowania starszego typu (Legacy): [V] LNB0→13V/0K,LNB1→13V/22K
- Sterowania starszego typu (Legacy): [V] LNB2→18V/0K,LNB3→18V/22K
- Sygnały sterujące Unicable (SCR): DISEqC-ST

- Napięcie przełaczania (Legacy): 14.2(V) , 15(H) V
- Pobór prądu: [mV] 220
- Napięcie zasilania: 12V~20V
- Temperatura pracy: [℃] - 20 ~ + 60℃
- Obudowa: plastik