

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/stacja-czolowa-colosseum-8530-8xav-dvb-t-p-4379.html>

STACJA CZOŁOWA COLOSSEUM 8530 8XAV / DVB-T

Cena	13 290,00 zł
Cena poprzednia	13 490,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STACJA CZOŁOWA COLOSSEUM 8530 8XAV / DVB-T
Kod producenta	dmt
Producent	Johansson

Opis produktu

STACJA CZOŁOWA COLOSSEUM 8530 8XAV / DVB-T

Kompaktowa stacja czołowa Colosseum 8530 posiadająca 8 wejść sygnału AV oraz dwa wyjścia DVB-T które możemy zsumować w jedno tworząc sygnał DVB-T na cztery multiplexy.

Stacja AV jest idealnym rozwiązaniem do dystrybucji sygnału z źródeł AV (np. DVD, dekodery dvb-t/sat, komputer, kamera, itp.) w format DVB-T (COFDM).

Colosseum AV jest bardzo kompaktowym i prostym w obsłudze urządzeniem.

**Stacja konwertuje sygnał z 8 źródeł sygnału AV na 4 multiplexy DVB-T
Model 8530 może utworzyć 8-16 kanałów.**

Główne cechy:

- dystrybucja 8 źródeł sygnału AV na 4 multiplexy (DVB-T)
 - kompaktowy i innowacyjny design
 - łatwa instalacja plug & play
- edycja: rozdzielczości, jasności, współczynnika proporcji, odcieni, nasycenia obrazu
- programowanie odbywa się za pomocą podłączenia stacji do komputera poprzez złącze RJ45.

Liczba wejść	-	8 x AV (CVBS)
Przetwarzanie wideo	-	Zgodność z normą IEC 1 (MPEG2) i ISO / IEC 11172- audio)
Rozdzielczość wideo	-	SIF: 352 x 288 SVCD: 480 x 576 Half D1: 352 x 576

		D1: 720 x 576
		544: 544 x 576
Bitrate video	kbps	1500 do 7000 (Typ. 6)
Głośność	dB	-6 Do +6 (Typ. 0)
		Wyjście: COFDM (DV)
Ilość wyjść	-	1
Zakres częstotliwości	MHz	47-862 (VHF-UHF)
Multipleksy	-	4 w sąsiedztwie
Szerokość kanału	MHz	6/7/8
Modulacja	-	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Tryb OFDM	-	2K
Forward Error Correction (FEC)	-	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Okres ochronny	-	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	40
Spectral inwersji	-	tak
Poziom wyjściowy	dBμV	68 do 83 (regulowany)
Pojemność	-	8 audio - video
		Ogólne
Złącza	-	Wejście video (8 x CIN)
		Wejście audio: 8 x 3,5 mm
		RF: 4 x "F" żeńskie złącza
		Zarządzanie: 2 x RJ-45 (Ethernet)
		DC: gniazda bananowe
Zasilanie	VDC	15
Konsumpcja	A	2
Temperatura pracy	° C	0 do +40
Wymiary	mm	280 x 260 x 150

[Instrukcja bezpieczeństwa - pdf](#)

[Karta katalogowa 8530-pdf](#)